

ECLAIRAGE DE SECURITE > ACCESSOIRES

TELECOMMANDE POUR BAES+BAEH
NON POLARISEE

REFERENCE : 8629

La télécommande de mise au repos multifonctions permet de commander depuis un point centralisé l'ensemble des BAES+BAEH. Cette télécommande permet de commander jusqu'à 300 BAES.

Il n'est pas nécessaire de respecter les polarités sur les BAES disposant de la technologie SATI de notre gamme. (non polarisée)

Scénario de sécurité pour les BAES+BAEH asservis au Système de Sécurité Incendie (SSI)

- Coupure générale électrique sans alarme incendie : La télécommande met automatiquement la fonction BAES à l'état de repos. De ce fait, seul la fonction BAEH est allumée.
- Coupure générale électrique avec alarme incendie : La télécommande met automatiquement la fonction BAES à l'état de secours. De ce fait, la fonction BAEH est allumée ainsi que la fonction BAES. Une LED rouge indique l'état d'alarme du SSI.

Possibilité de tester l'allumage des BAES sans coupure de l'éclairage normal sur les BAES disposant de la technologie SATI de notre gamme.

Encombrement : 4 modules

Fixation : Rail DIN